

Zündkerze

B8324

Abmessungen

• Länge	108,4 mm
• Durchmesser	14,25 mm
• Gewindelänge	19,0 mm
• Gewindegröße	M18x1,5
• Schlüsselweite	20,8 mm

Elektrode

• Elektrodenform	Typ J
• Legierung der Mittelelektrode	Iridium
• Elektrodenabstand	0,25 mm

Mechanische Daten

• Anschluss	SAE
• Anzugsmoment	50 Nm*

Elektrische Daten

• Widerstandswert	3 k Ω bis 12 k Ω
-------------------	--------------------------------

* Wert für Zylinderköpfe aus Gusseisen. Beachten Sie das vom jeweiligen Motorenhersteller angegebene Anzugsmoment.

